

# Välkommen till FlexAccess

FlexAccess erbjuder marknadens mest flexibla lösningar för passage, bokning och betalning – vilken bransch du än är verksam i.

Med oss får du en svensktillverkad produkt med den säkraste driften, den bästa totalekonomin och support i världsklass.



**FlexyExp**  
WIRELESS

- ✓ Möjlighet att koppla in RFID-läsare.
- ✓ Utöka antalet reläutgångar.
- ✓ Montering på standard DIN-skena.
- ✓ Använda kort, kod eller tag med läsare.
- ✓ Behörigheter och veckokalendrar.
- ✓ Digital administration.
- ✓ Används tillsammans med FlexyKey.

**FlexAccess**

[www.flexaccess.se](http://www.flexaccess.se)

Opens new opportunities

# Teknisk data

## Utgångar

Fyra växlande potentialfria reläutgångar med programmerbar funktion. Max belastning 30V AC/DC, 0.5A. Vid inkoppling av kontakter, max tillslagseffekt 60VA.

## Matningsspänning

10-30 VDC. Max 300 mA, avsäkrad med självåterställande polymersäkring.

## Strömförbrukning

Vid 24 Volts matningsspänning:  
Typisk förbrukning i viloläge 20 mA

## Mått

4-moduler.

Längd: 71,20mm

Höjd: 90,20mm

Bredd: 58,14mm

## Kommunikation

1st RS485 anslutning för koppling mot Flexykey. 1st Wiegand gränssnitt för anslutning mot RFID-läsare.

Matning ut till läsare 12VDC max 200mA, avsäkrad med själv-återställande polymersäkring.

För kabeltyp vid inkoppling av RS485, se rekommendationer och standarder för RS485.

## Allmänt

Maximalt 16st. Expansionskort kan anslutas till 1st Flexykey, vilket innebär att upp till 64 + 2 utgångar kan styras och/eller upp till 16st. RFID-läsare kan anslutas.